



Радиостанция портативная Аргут А-403

Простая в управлении радиостанция аналоговой радиосвязи. Программируется с помощью кнопок на лицевой панели и дисплея с подсветкой либо через персональный компьютер. Аргут А-403 можно использовать в качестве базовой радиостанции, оснастив источником питания, радиочастотным кабелем и стационарной антенной.

Чаще всего Аргут А-403 выбирают частные охранные предприятия (ЧОП) для установки в патрульные автомобили. Предприятия среднего и крупного бизнеса используют Аргут А-403 в базовом варианте для организации радиосвязи между разнесёнными производственными площадками.

Комплектация

- Приёмопередатчик Аргут А-403
- Тангента с кронштейном
- Кронштейн крепления приёмопередатчика
- Кабель питания
- Сменный предохранитель - 2 шт.
- Руководство пользователя
- Упаковка индивидуальная



Технические особенности

- PMR, LPD
- Ударопрочный корпус да
- Переключение мощности передатчика
- Вид модуляции FM
- Поддержка CTCSS
- Поддержка DCS
- Поддержка DTMF
- Режим работы через ретранслятор
- Функция "нажми и говори" PPT
- Сканирование каналов
- Блокировка клавиатуры
- Звук при нажатии кнопок
- Программирование с компьютера
- Сигнал окончания передачи (Roger Beep)
- Таймер разговора (TOT)
- Скремблер
- Подключение внешней антенны
- Дисплей
- Подсветка дисплея
- Поддержка стандарта влагозащиты IPX4
- Корпус металл
- Регулировка громкости
- Сигнал вызова
- Количество сигналов вызова
- Подключение гарнитуры
- Шумоподавление
- Выбор уровня шумоподавления

Технические данные

Параметр	Значение
Рабочий диапазон частот, МГц	136-174 (VHF) или 400-490 (UHF)
Частотный диапазон	VHF или UHF
Макс. мощность передатчика, Вт	60 (VHF) 45 (UHF)
Тип радиоинтерфейса	Аналоговый
Количество каналов	200
Шаг сетки частот, кГц	12,5 и 25,0
Входное сопротивление антенны, Ом	50
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	140x40x190
Масса, г	1140
Номинальное напряжение питания, В	13,8
Диапазон температур при эксплуатации, °C	от -20 до +60
Приёмник	
Тип	Супергетеродин
Чувствительность в аналог. режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с	0,25 мкВ или -119 дБм
Избирательность по соседнему каналу, дБ	70
Номинальная выходная мощность, Вт	2
Передатчик	
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10 ⁻⁶)	2,5
Относительный уровень побочных излучений передатчика, дБ	-60
Максимальная девиация частоты, кГц	2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц)
Коэффициент нелинейных искажений, %	5